



KLANGQUELLEN/ MUSIKQUELLEN/ DUO-NET PLAYER

Anwendungen

- Audiosound-Quelle in A/V-Anwendungen in Firmen, Einzelhandel und Klassenräumen
- BGM- & Paging-Lösungen mit Durchsage-Prioritäten und unabhängiger Anwahl der Audioquelle
- Integration in allgemeine Steuerungssysteme

Dualer Streaming & Media Audio Player

Der ECLER DUO-NET PLAYER ist eine zweifache Audiosound-Quelle, die mit allen EclerNet-Anwendungen vollständig kompatibel ist (EclerNet Manager Software, Regelsystem UCP, Fernsteuerung WPmSCREEN, Protokoll zur Integration von Drittgeräten TP-NET usw.). Er enthält 2 unabhängige Stereo-Media-Player zum Abspielen von Internet-Audiostreams und lokalen oder vernetzten Audiomedien. Der DUO-NET PLAYER kann als eigenständiger Media-Player benutzt, in ein komplettes EclerNet-System integriert oder aber mit Drittgeräten zusammengeschaltet werden.



Wesentliche merkmale

- 2 unabhängige Media-Player, jeder mit einem dedizierten Stereoausgang verbunden
- Kompatibel mit MP3, ogg, AAC, WAV und FLAC Audioformaten
- SD- und USB-Slots für die Inhalte lokaler Speichermedien
- Ethernet-Schnittstelle (RJ45 Steckverbindung) für EclerNet und **TP-NET**-Steuerung, Internet Streaming Empfang und Wiedergabe vernetzter Medien
- Vollständig programmierbar und steuerbar über EclerNet Software
- UCP (User Control Panels) Fernsteuerungssystem, kompatibel mit **WPmSCREEN** und fremden Client-Geräten (iOS®, Windows® und Android®)
- 4 GPI-Ports (General Purpose Inputs) zum Auslösen von Ereignissen
- IR-Fernsteuerung für Steuerung durch den Endanwender
- Vorrangige Medien (Notfall, Werbung usw.) über Audioprogramm

Main Technical Specifications	Audio Outputs	2 x Stereo Balanced, LINE Level, Euroblock type			
	Communication Interfaces	1 x Ethernet (RJ45), 1 x RS-232 (DB9), 4 x GPI (Euroblock)			
	Local Media Slots	USB, SD / SDHC			
	Remote Control	Included, IR type, 35 keys			
	Dimensions / weight	H: 482 mm	L: 44 mm	W: 250 mm	4.2 Kg

Zubehör

- WPmSCREEN Touch-Display zum Wandeinbau



WPmSCREEN

